# Aplikacja Solis Cloud

Jak założyć konto?





## Otwórz przeglądarkę internetową i wejdź na stronę <u>https://www.soliscloud.com.</u>



#### 2. Kliknij na przycisk **"Zarejestruj się teraz"** i wybierz opcję **"Zarejestruj właściciela"**



#### 3. Wprowadź swój adres e-mail,

najlepiej **ten sam, który używałeś w aplikacji Solis Home.** Jeśli masz trudności ze znalezieniem adresu, możesz go odnaleźć na umowie z Columbus

M [Solis Cloud] verification co: X 🔗 Solis Cloud Monitoring X +			~
← → C ⓐ soliscloud.com/#/homepage		9 ā \$	🛛 💿 🗛 ktualizuj
Zarejestruj właścio	iela.	Login >	
* Email	columbus testy@gmail.com		
* Vcode	Proszę wpisać kod we Uzyskaj kod weryfikacyjny		
* Nazwa użytkownika	Wprowadź nazwę użytkownika		
* Hasło	Proszę wprowadzić hasło		
	Siła hasła:		
* Potwierdž hasło	Wprowadź hasło ponownie 🗠		
* Strefa czasowa	(UTC+02:00) Amman		
Czas letni			- 10-
	Przeczytałem i zgadzam się Polityka prywatności	- 11 -	
	Zarejestruj	0	
		111 - 1	

#### 4. Kliknij przycisk **"Uzyskaj kod weryfikacyjny".** Kod otrzymasz na podany adres e-mail. Wprowadź go w polu **"Vcode".**

M [S	olis Clou	d] verification co: X 🔗 Solis Cloud Monitoring X +					~
÷ →	С	soliscloud.com/#/homepage	9	ů	\$		() Aktualizuj
		Solis Cloud <monitor@email.soliscloud.com> do mnie</monitor@email.soliscloud.com>					09:45
		🛪 angielski 🔹 🗲 polski 👻 Przetłumacz wiadomość					Wyłącz dla na
		[Solis Cloud] verification code <b>573830</b> (Please complete the operation in 30 minutes), thanks for using Gir	Lo	ng r	noni	itorii	ng platform。
		G Odpowiedz A Przekaż dalej					
	L	iczba wiadomości usuniętych z tego wątku: 7. Wyświetl wiadomości lub usuń je na zawsze.					



#### 5. Uzupełnij swoje dane

takie jak imię, nazwisko, hasło oraz wybierz strefę czasową -(UTC+01:00) Europe/Brussels i aktywuj czas letni. Nie zapomnij również zaakceptować politykę prywatności. Następnie kliknij przycisk **"Zarejestruj"** 

	~
Zarejestruj właściciela.	izuj 🕄
Zarejestruj właściciela.	
* Email outrubus tety digma la com * Voods 673830 66 * Nazva skystownik Calumbus Test * Istato • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
* Vooda 57330 dea * Nazwa užytkownika Columbus Test * Hasko ······· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·	
* Naova utyticomika * Naova utyticomika * Hando Sile hadis:	
*Habb - Site @	
Sila hada: 🚥 🚥 🔤 Sila 🖗	
* Potwierdz hado	
* Strefa czasowa (UTC+0100/Europe/Brussels 🧹	
Czas lołni 🕐	7
Zarejestruj	8

6. Dodaj swoją instalację. Kliknij **"Dodać elektrownię"** w prawym górnym rogu panelu. Jeśli masz więcej niż jeden falownik, dodaj tyle elektrowni, ile jest falowników.

M	[Solis Cloud] verification cod X	Or Solis Cloud Monitoring X +			-		
-	C 🔒 soliscloud.com	/#/homepage			9 🖞 🖈 🔲 🌀 🗛 🕯 Aktualizuj 🗄		
¢	solis			🖾 Duży ekran 💬 Info	Pomoc 🗈 🕐 Columbus Test 👻		
	Przegląd	Zestawienie/przegląd elektro	wni C		Dodać elektrownię		
B	Zestawienie/przeglą	🜈 Obecna moc	Przychód dzienny	Miesięczny przychód	Sozywotnia wydajność		
9	Omówienie urządzenia	0 w	0 kWh	0 kWh	0 kWh		
ŭ		Zalnstalowana pojemność : OkWp	Dzienny przychód : 0USD	Miesięczny dochód : 0USD	Dochód przez całe życle : 0USD		
⊳							
8		Lista elektrowni Wyszukaj nazeę / odres Wyszukaj i Etport					
		2ywotność(0)					
		Status Nazwa elektrowni	Właściciel    Przychód dzienny	ożywotnia ydajność	becna moc 🗘 Za po Obsługa 💿		
			. 66	0 17			
F				*			
			Dodač ele	ktrownią			

#### 7. Teraz podaj nazwę swojej elektrowni.

Pamiętaj, aby nazwa była zgodna z podaną w umowie, aby można było ją wyszukać, po wpisaniu imienia i nazwiska.

8. W polu "Typ stacji" wybierz **"inwestycja** własna właściciela".

9. Wpisz **moc znamionową swojej instalacji.** Pamiętaj, by zamiast przecinka użyć kropki.

11. W polu **"adres zakładu"** wpisz pełny adres Twojej instalacji fotowoltaicznej.

12. Jako strefę czasową ponownie wybierz (UTC+01:00)Europe/Brussels zaznacz czas letni i jako walutę - polski złoty / PLN. 10. Kliknij w pole "Obszar" - pojawi się mapa. wpisz pełny adres instalacji i wybierz odpowiednią pozycję z proponowanych. Kliknij "Potwierdź".



13. Kolejny ważny krok to dodanie kodu organizacji. Kliknij przycisk "Znajdź" i wpisz kod 8626F4 i potwierdź. Dzięki kodowi organizacji, możemy błyskawicznie zlokalizować Twoją instalację w Solis Cloud i w razie potrzeby udzielić Ci wsparcia.



### 14. Aby urządzenia, które posiadasz zostały wczytane, wpisz numer seryjny Twojego modułu wifi.

Moduł WiFi producenta Solis to srebrne urządzenie z antenką, przymocowane od dołu falownika. Na nim znajduje się mała naklejka z kodem kreskowym i numerem SN:, który zwyczajowo zaczyna się od cyfry "4…" "7…", "5A, "7A" itp. Zatwierdź, klikając przycisk "Następny".



#### 15. W kolejnym kroku **"Zarządzanie taryfą"** w polu "taryfy energia elektryczna" wpisz orientacyjną cenę za 1 kWh (np. 0.78 zł).

Dzięki temu, będziesz wiedział, **jakie oszczędności** generuje Twoja instalacja.



16. Klikaj przycisk **"Następny"**, aż dojdziesz do ostatniego kroku, gdzie należy kliknąć **"Dodaj** zakład".



### Gratulacje!

#### Twoje konto zostało poprawnie utworzone, a instalacja dodana do systemu.

Poczekaj kilka godzin na synchronizację urządzeń i pierwsze odczyty uzysków. Historyczne dane uzysków znajdziesz w zakładce "Urządzenie" po kliknięciu w numer inwertera.

Uwaga: Jeśli nie przeprowadziłeś migracji danych między kwietniem a lipcem 2023 r., możesz napotkać trudności z dostępem do historycznych danych na temat uzysków lub czas ich wczytywania może być wydłużony. W przypadku problemów, skontaktuj się z producentem falowników, firmą Solis.



